

Сенсорные рамки



Серия X Slim V7

Особенности

- Высокопроизводительная мультитач система (поддержка 2/4/6/10/12/16/32/40 одновременных касаний)
- Невосприимчивость к окружающему освещению до 150,000 люкс
- Быстрый отклик
- Поддержка дистанционного управления и диагностики
- Простота интеграции
- Возможность HID подключения - без установки драйвера

Применение

- Цифровая реклама
- Сенсорные киоски
- Выставки
- ТВ студии
- Электронные доски в образовании
- Залы заседаний и переговорные комнаты
- Коммерческий транспорт



Телефон : +7 (812) 327-8182
E-Mail: post@touchmonitors.ru
Веб: www.touchmonitors.ru

Сенсорная панель

Стандартные диагонали	24"- 110"
Размеры	Ширина: 19мм
	Толщина: для диаг. 24"-52" - 8.7мм, для диаг. 55"-110" - 9.5мм
Количество касаний	2, 4, 6, 10, 12, 16, 32, 40
Минимальный сенсорный объект	5мм
Сила нажатия	Для активации нажатия усилие не требуется
Износоустойчивость к нажатиям	Не ограничено
Разрешение	32768*32768
Поддержка plug&play	HID* совместимость, до 40 одновременных касаний
Погрешность линейаризации	±1мм
Отказоустойчивость	Работает даже при повреждении 75% сенсоров
Кадры в секунду	До 450 fps (frames per second)
Типичное время отклика	3-10мс
Светопередача	100% без стекла
Операционная система	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android
Протоколы	HID, TUIO, Flash
Разработчикам	Предоставляется бесплатный SDK, поддержка C/C++, C#, Java и т.д.
Гарантия**	2-летняя ограниченная гарантия

Электропитание

Источник питания	Через USB подключение
Низкое энергопотребление	Рабочее ≤2Вт, в режиме ожидания ≤ 250мВт
Электростатический разряд	EN61000-4-21995; уровень 4.
	Контактный разряд 8кВ,
	Воздушный разряд 15кВ
	15кВ на USB разъем

Условия эксплуатации и хранения

Температура	Температура эксплуатации: -20°C~+70°C Температура хранения: -40°C~+85°C
Влажность	Влажность эксплуатации: 10%~90%RH(без конденсации) Влажность хранения: 10%~90%RH
Сертификация	FC CE RoHS

* HID-совместимость доступна в ОС Windows, Linux и Android.
Для Windows XP и большинства других платформ мультитач не поддерживается. Предоставляется HID-протокол мыши.

** Гарантия на мультитач рамки серии X Slim не распространяется на повреждения, возникшие вследствие аварии, проливания жидкости, самостоятельной разборки, несанкционированного обслуживания или модификации.

